

MANUAL

Lynna

Print

1+1

Print color

CMYK

Size

120 x 70 mm

cut line

fold line

LYNNA

Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой



Зарядка аккумулятора

- Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием. Некоторые перечисленные ниже функции недоступны или ограничены, если аккумулятор разряжен или имеет низкий заряд.
- Подключите зарядный кабель (в комплекте) к порту USB Type-C (3) и подсоедините аккумулятор к сети.
- При подключении к источнику питания загорится индикатор уровня зарядки (2).
- Уровень заряда аккумулятора можно отслеживать по индикатору (2). Он варьируется от одного деления (минимальный уровень) до четырех (максимальный уровень).

Включения и выключение аккумулятора

- Чтобы включить аккумулятор, нажмите кнопку (1) один раз.
- Чтобы выключить аккумулятор, нажмите кнопку (1) дважды.

Проводная зарядка

- Используйте оригинальный кабель с разъемом USB Type-C или USB Type-A из комплекта вашего устройства и подсоедините устройство к порту (3) или (4). Зарядка начнется автоматически.
- Для стабильной зарядки рекомендуется использовать кабели, одобренные производителем вашего устройства.
- Кабель, входящий в комплект, предназначен исключительно для зарядки самого аккумулятора.
- Быстрая зарядка Power Delivery будет доступна только для устройств с поддержкой этой технологии.

Технические характеристики

Литий-полимерный аккумулятор: 5000 мАч или 10000 мАч

Вход USB Type-C: 5 В/3 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А

Выход USB Type-C: 5 В/3 А; 9 В/2,22 А; 12 В/1,67 А

Выход USB Type-A: 5 В/3 А; 9 В/2 А; 10 В/2,25 А; 12 В/1,5 А

Максимальная мощность выхода USB Type-C: 20 Вт

Выход USB Type-C и USB Type-A: 15 Вт

Размеры для модели 5000 мАч: 59x98x13 мм

Размеры для модели 10000 мАч: 59x98x23 мм

Вес для модели 5000 мАч: 104 г

Вес для модели 10000 мАч: 171 г

Комплектность: внешний аккумулятор,

зарядный кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации

multi



Сделано в Китае